

- aby bylo ohlášeno zahájení prací a neprodleně každé poškození zařízení ČEZ Teplárenská, a. s. na dispečink C.Z.T. tel. 411124906.
- Dále se zavazuje, že v případě povolené stavby nad již zřízeným zařízením ČEZ Teplárenská, a. s., v případě poruchy, umožní její opravu a na vlastní náklady uvede svou stavbu do původního stavu.

15. **Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení (ČEZ Distribuce)**

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3) zák. č. 458/00 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:**

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné láky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

**V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN 34 3108).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných borů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 34 3108.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

16. **Podmínky Vodofone Czech Republic, a. s.:**

- technologie společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. bude umístěna dle předložené dokumentace,
- nesmí být omezen přístup a údržba našich zařízení,
- stavební úpravy budou realizovány společností Svoboda a syn,
- musí být dodrženy všechny související ČSN a předpisy BOZP,
- napájení bude řešeno beze změn,
- bude podepsán dodatek k SUZ dle příslušné rámcové smlouvy,